



ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Ε.Π.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 & Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 425 ΙΚΟΝΙΟ - ΤΗΛ.: 210 401 4143 - 4 FAX: 210 400 9558
e-mail: emeltd@internet.gr - www.emeltd.gr

POWERED BY

IVECO



Η/ΖΕΥΓΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1500-1800 σ.α.λ. 50-60 Hz, 230/400V – 240/440 V

Γεννήτρια Meccalte χωρίς ψήκτρες με ενσωματωμένο AVR

| Τύπος Η/Ζ | 1500 σ.α.λ. | | Τύπος π/κινητήρα | Αρ. Κυλ. | Μεγ ισχύς π/κινητήρα KW/HP | Χωρητ. Δεξαμ. lit | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | | | Βάρος kg |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|-----------|----------------------------|-------------------|------------|-----------|---------|----------|
| | Συν. Ισχύς KVA/KW DIN 6271A | Εφ. Ισχύς KVA/KW DIN6271B | | | | | Μήκος mm | Πλάτος mm | Ύψος mm | |
| Αν. τύπου Ηχομονωμένο | | | | | | | | | | |
| GECTI-33L | 30 | 33 | F32 AM1A | 4 | 31,5/42,8 | 66 | 1800 | 700 | 1340 | 690 |
| GECTI-33LI | | | | | | 117 | 2200 | 950 | 1210 | |
| GECTI-44L | 40 | 44 | F32 SM1A | | 41,5/56,4 | 66 | 1800 | 700 | 1340 | 792 |
| GECTI-44LI | | | | | | 117 | 2200 | 950 | 1240 | |
| GECTI-55L | 50 | 55 | F32 TM1A | | 51,5/70 | 150 | 1875 | 700 | 1340 | 922 |
| GECTI-55LI | | | | | | 2500 | 980 | 1500 | 1270 | |
| GECTI-66L | 60 | 66 | NEF 45 SM1 | | 59/80,2 | 150 | 1900 | 700 | 1480 | 980 |
| GECTI-66LI | | | | | | 2500 | 980 | 1500 | 1356 | |
| GECTI-82L | 75 | 82 | NEF 45 SM2 | | 73/99,3 | 150 | 1900 | 700 | 1480 | 1150 |
| GECTI-82LI | | | | | | 2500 | 980 | 1500 | 1480 | |
| GECTI-90L NE | 80 | 90 | NEF 45 SM3 | | 81/110 | 150 | 1900 | 700 | 1480 | 1270 |
| GECTI-90LI NE | | | | | | 3000 | 1100 | 1550 | 2000 | |
| GECTI-110L | 100 | 110 | NEF 45 TM2 | | 96/130,5 | 200 | 1900 | 800 | 1480 | 1370 |
| GECTI-110LI | | | | | | 3000 | 1100 | 1550 | 2080 | |
| GECTI-131L NE | 120 | 131 | NEF N45 TM3 | | 118/160 | 200 | 1900 | 800 | 1480 | 1390 |
| GECTI-131LI NE | | | | | | 280 | 3000 | 1100 | 1550 | 2100 |
| GECTI-138L | 125 | 138 | N67 SM1 | 121/164,5 | 200 | 1900 | 800 | 1480 | 1410 | |
| GECTI-138LI | | | | | 280 | 3000 | 1100 | 1550 | 2150 | |
| GECTI-143L | 130 | 143 | NEF 67 TM2 | 126/171 | 280 | 2600 | 995 | 1480 | 1390 | |
| GECTI-143LI | | | | | 3000 | 1100 | 1550 | 2210 | | |
| GECTI-176L | 160 | 176 | NEF 67 TM3 | 152/207 | 280 | 2600 | 995 | 1480 | 1490 | |
| GECTI-176LI | | | | | 350 | 3000 | 1100 | 1550 | 2300 | |
| GECTI-187L NE | 170 | 187 | NEF N67 TM4 | 165/224 | 280 | 2600 | 995 | 1480 | 1580 | |
| GECTI-187LI NE | | | | | 350 | 3000 | 1100 | 1550 | 2450 | |

Η/Ζεύγη αυτόματης εκκίνησης με επιτήρηση παρουσίας ρεύματος από ΔΕΗ. Δυνατότητα & χειροκίνητης λειτουργίας.

Περιλαμβάνει: Πίνακα αυτόματης εκκίνησης και παύσης λειτουργίας επί της βάσης του Η/Ζ η σε πλευρικό σημείο του ηχομονωτικού κουβουκλίου. Προστασία γεννητριάς από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα ρεύματος μέσω αυτόματου τριπολικού διακόπτη. Επι της οθόνης υγρών κρυστάλλων του ελεγκτή του Η/Ζ, ένδειξη θερμοκρασίας και πίεσης μηχανής, στροφών και συχνότητας Η/Ζ, τάση δικτύου και Η/Ζ, τάση μπαταρίας, ώρες λειτουργίας. Σύστημα προστασίας Η/Ζ από χαμηλή πίεση λαδιού, υψηλή θερμοκρασία νερού, υπερστροφία /υπερσυχνότητα, τάση γεννητριάς εκτός ορίων, χαμηλή στάθμη πετρελαίου, χαμηλή τάση μπαταρίας. Διακόπτης κινδύνου (μανιτάρι).

Δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας 18 μηνών η 1800 ωρών συνεχούς λειτουργίας.